Energy Saver s.a.



FUENTE SWITCHING 5V 1,5A
ADAPTADOR USB
INDUSTRIAL

Aplicaciones

Cargador de baterías de dispositivos portátiles:

Celulares, Tablets, GPS, Mp3, Mp4, Ipod, Ipad

Características Mecánicas

Largo: 57mm
Ancho: 28mm
Alto: 44mm
Peso: 50g

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSA7,5H 5	5V	1,5A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FSAyyH xx

Referencias: ***FSA =*** *Fuente Switching Adaptadora* ***yy =*** *Potencia máxima* ***H =*** *Industrial, alta gama* ***xx =*** *Tensión de salida*

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión	100Vca - 250Vca
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida	Menor a 1mA
Corriente de Entrada	160mA
Factor de Potencia	0,43C
Protecciones	Límite de corriente de arranque


Salida

Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito
	Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura	-5ºC a 40ºC
Ventilación	Convección natural

Diagrama Mecánico



Energy Saver S.A.

Pte Derqui 4985, Munro (B1605BGE), Buenos Aires, Argentina Tel: (54-11) 4756-3209 // 4116-4556/37

http://www.energysaver.com.ar ventas@energysaver.com.ar