

# FUENTE SWITCHING 12V 2,A 25W GABINETE METÁLICO. BORNERA.



## Especificaciones Técnicas

Entrada: 100 ~ 240VAC  
Frecuencia: 47 ~ 63Hz  
Tensión de salida: 12v  
Corriente de salida: 2,1A  
Potencia: 25W  
Ripple: 70mVp-p  
Estabilidad de carga:  $\pm 0,5\%$

Temperatura de Trabajo:  $-10^{\circ}\text{C} \sim + 60^{\circ}\text{C}$   
Protección de Sobrecarga  
Protección de Sobretensión

Peso: 0,15Kg  
Dimensiones: 85 x 58 x 35mm  
(largo x ancho x alto)

## Conexionado

Pin 1,2: Entrada AC  
Pin 3: GND  
Pin 4,5: Salida - Vdc  
Pin 6,7 Salida + Vdc